

Асинхронные двигатели серии УЕЗ для винтовых компрессоров

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agy@nt-rt.ru || сайт: <https://laeg.nt-rt.ru>

YE3 Series Motor for screw compressor



Technical Data(380V/50Hz, SF1.2)							Design value		
Type	Power	Current	Speed	EFF.	P.F.	RT	Stall torque	Max. torque	locked-rotor current
	kW	A	r/min	%		N-m	Tst/TN	Tmax/TN	Lst/IN
2 poles-synchronous speed 3000rpm-50Hz									
YE3-132S1-2	5.5	12.8	2925	89.2	0.88	17.5	2.0	2.3	9.8
YE3-132S2-2	7.5	17.2	2925	90.1	0.88	23.9	2.0	2.3	9.4
YE3-160M1-2	11	24.7	2950	91.2	0.89	35.0	2.0	2.3	9.6
YE3-160M2-2	15	33.4	2950	91.9	0.89	47.8	2.0	2.3	9.6
YE3-160L-2	18.5	41.0	2950	92.4	0.89	58.9	2.0	2.3	9.7
YE3-160L2-2	22	48.6	2950	92.7	0.89	70.0	2.0	2.3	9.7
YE3-180M-2	22	48.6	2960	92.7	0.89	70.0	2.0	2.3	9.7
YE3-180L-2	30	65.9	2965	93.3	0.89	95.5	2.0	2.3	9.1
YE3-180L2-2	37	80.9	2960	93.7	0.89	118	2.0	2.1	9.1
YE3-200L1-2	30	65.9	2965	93.3	0.89	95.5	2.0	2.3	9.1
YE3-200L2-2	37	80.9	2965	93.7	0.89	118	2.0	2.3	9.1
YE3-200L3-2	45	97.0	2965	94.0	0.90	143	2.0	2.3	9.2
YE3-225M-2	45	97.0	2965	94.0	0.90	143	2.0	2.3	9.2
YE3-225M1-2	55	118	2965	94.3	0.90	175	2.0	2.3	9.2
YE3-250M-2	55	118	2970	94.3	0.90	175	2.0	2.3	9.2
YE3-250M1-2	75	160	2970	94.7	0.90	239	2.2	2.3	8.6
YE3-250M2-2	90	192	2970	95.0	0.90	287	2.0	2.1	8.6
YE3-280S-2	75	160	2975	94.7	0.90	239	1.8	2.3	8.6

YE3-280M-2	90	192	2975	95.0	0.90	287	1.8	2.3	8.6
YE3-280M1-2	110	234	2975	95.2	0.90	350	2.0	2.3	8.6
YE3-280M2-2	132	280	2975	95.4	0.90	420	2.0	2.3	8.6
YE3-315S-2	110	234	2980	95.2	0.90	350	1.8	2.3	8.6
YE3-315M-2	132	280	2980	95.4	0.90	420	1.8	2.3	8.6
YE3-315L1-2	160	335	2980	95.6	0.91	509	1.8	2.3	8.7
YE3-315L2-2	200	418	2980	95.8	0.91	637	1.8	2.2	8.7
4 poles-synchronous speed 1500rpm-50Hz									
YE3-225S-4	37	90.5	1480	93.9	0.86	236	2.0	2.3	8.9
YE3-250M-4	55	134	1485	94.6	0.86	350	2.2	2.3	8.9
YE3-280S-4	75	177	1485	95.0	0.88	478	2.0	2.0	8.4
YE3-280M-4	90	212	1485	95.2	0.88	573	2.0	2.0	8.4
YE3-315M-4	132	306	1485	95.6	0.89	840	2.0	2.2	8.5
YE3-315L-4	185	423	1485	96.0	0.90	1178	2.0	2.2	8.6

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agy@nt-rt.ru || сайт: <https://laeg.nt-rt.ru>